



Link do produktu: <https://www.saunas.pl/smart-home-sauna-sciemniacz-led-12-24v-dc-zewnetrzna-antena-wlightbox-pro-p-3859.html>



WlightBox Pro

Dostępność

W magazynie

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

blebox

Opis produktu

POKOLORUJ PRZESTRZEŃ WOKÓŁ SIEBIE - STERUJ ENERGOOSZCZĘDNYM OŚWIETLeniem LED RGBW - GDZIE I JAK CHCESZ Włączaj i wyłączaj oświetlenie LED RGBW w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Umieść sterownik w idealnym miejscu dostosowanym do Twoich potrzeb wewnątrz lub na zewnątrz budynku - gdzie tylko chcesz. Korzystaj z aż 4 sposobów kontrolowania urządzenia.

- steruj oświetleniem LED RGBW 12-24V
- umieść sterownik w miejscu nawet oddalonym od routera
- podłącz przycisk ścienny do Twojego oświetlenia
- zainstaluj sterownik również w miejscu narażonym na działanie warunków atmosferycznych

DARMOWA APLIKACJA

Korzystając z darmowej aplikacji wBox możesz sterować urządzeniami w Twoim domu, ogrodzie czy firmie - zarówno będąc w ich zasięgu jak też z dowolnego miejsca na Świecie - bez dodatkowych urządzeń - wystarczy domowa sieć WiFi.

ODPORNY

W Deszczu czy pełnym słońcu? Nie kombinuj, teraz możesz zamontować sterownik gdzie chcesz, nie ograniczaj się do chowania go przed różnymi warunkami atmosferycznymi. Umieść sterownik np. na słupie Twojego ogrodzenia, i baw się kolorami nie tylko w Twoim domu ale również wokół niego. .

MAGICZNY OGRÓD

Piękne ścieżki prowadzące przez Twój cudowny ogród mogą teraz jeszcze bardziej podkreślić urok Twoich kwiatów. Umieść sterownik w wygodnym dla Ciebie miejscu i nie martw się jego odległością od routera, korzystaj baw się i projektuj.

DODATKOWA ZEWNĘTRZNA ANTENA

Sterownik wyposażony jest w wymienną antenę zewnętrzną, która może być dostosowana do indywidualnych potrzeb.

RÓŻNE INTEGRACJE

Sterownik posiada również możliwość integracji z innymi systemami. Możesz połączyć go z asystentem głosowym Amazon Alexa czy Google Home, a również z systemem inteligentnego domu Home Assistant.

GRANICE

Zasięg urządzenia pozwala Ci na określenie światłem granic Twojej działki, tak byś wszystko widział i wiedział.

SPECYFIKACJA

Napięcie zasilania:	12-24V
Zużycie energii:	< 1W
Maksymalne natężenie prądu:	12A (3A/kanal)
Maksymalne napięcie wejść:	24V
Ilość wyjść:	4
Maksymalne obciążenie:	288W
Typ wyjść:	open-drain, PWM, sterowanie masą
Typy oświetlenia:	RGB/RGBW/RGB lub W/ 4x MONO/CT/2x CT
Ilość przycisków:	monostabilne (dzwonkowe) bez podświetlenia
Wymiary:	50x92x28 mm (bez anteny), 5x230x28 mm (z anteną ustawioną pionowo) długość anteny 197 mm
Stopień ochrony:	IP54



Obudowa:	plastikowa, zalana kompozycją poliuretanową, nie zawierająca halogenów samogasnącą dla klasy termicznej B(130°C)
Sposób montażu:	dwa owalne otwory montażowe o wymiarach 18 mm (szer.) x 3,5 mm (wys)) lub element samoprzylepny (taśma)
Zabezpieczenia:	odwrócona polaryzacja, ESD
Standard transmisji:	dwukierunkowa, szyfrowana
Tryb komunikacji:	µWiFi, kompatybilny z WiFi, 802.11g
Częstotliwość transmisji:	2.4 GHz
API:	otwarte
Szyfrowanie:	WPA2-PSK oraz uwierzytelnione szyfrowanie (AEAD)

Instrukcje

[wlightBoxPro](#)
[instalacja wBox](#)
[Amazon Alexa](#)
[Google Home](#)